MODEM USB HSDPA/HSUPA

INSTRUKCJA

INSTALACJI



Model: **DU-7200B** Nazwa produktu: USB HSDPA/HSUPA MODEM Chipset: MSM7200 Zakresy: WCDMA/UMTS 2100 MHZ; EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHZ Tryby pracy: HSDPA downlink up to 7.2 mbps; HSUPA uplink up to 5.76 mbps; UMTS 9WCDMA0 up to 384 kbps; EDGE up to 237 kbps; GPRS up to 85,6 kbps

Opis produktu:



- 1. Zasilanie 5V
- 2. Obsługa USB 2.0
- 3. Waga: 20g
- 4. Wymiar: 89x26,5x4,5mm
- 5. Transmisja danych i SMS' ów
- 6. Wbudowana wysokoczuła antena
- 7. Temperatura pracy -10°C do +55°C
- 8. Automatyczna instalacja sterowników
- 9. Pobór prądu w trybie czuwania 10mA
- 10. Obsługa kart SIM zasilanych napięciem 3V
- 11. Pobór prądu w czasie pracy 200 300 mA
- 12. Pracuje z systemem Windows 2000/XP/Vista/7,Linux/Mac
- 13. Bez SIMLocka'a

Instalacja



1. Umieszczamy kartę SIM w MODEMIE HSUPA

2. Podłączmy modem do gniazda USB w komputerze.

Po podłączeniu sprzętu należy poczekać **kilkadziesiąt sekund**. Modem ma wbudowaną pamięć ROM, w której przechowywane są sterowniki. Pamięć ta, w systemie Windows, jest instalowana jako napęd CD-ROM. Po zainstalowaniu tego napędu **automatycznie uruchamiany jest program instalacji sterowników systemu.**

CZAS OD PODŁĄCZENIA MODEMU DO GNIAZDA USB DO ROZPOCZĘCIA INSTALACJI STEROWNIKÓW MOŻE TRWAĆ KILKADZIESIĄT SEKUND. W TYM CZASIE NIE WOLNO WYCIĄGAĆ SPRZĘTU Z GNIAZDA.

3. PROCES INSTALACJI MODEMU



Instalując modem w pierwszym oknie klikamy Next. Kolejne okno:

HSPA USB Modem - InstallShield Wizard	
Customer Information Please enter your information.	-
User Name:	
ADMIN	
Company Name:	
NAZWA UŻYTKOWNIKĄ	
Install this application for:	
 Anyone who uses this computer (all users) 	
 Only for me (ADMIN) 	
InstallShield	

W oknie Company Name wpisujemy nazwę użytkownika np.: Elatech.

W kolejnych oknach klikamy Next, a w ostatnim Finish.

Należy czekać aż system znajdzie i zainstaluje nowe urządzenie MODEM HSUPA USB (**MOŻE TRWAĆ TO KILKADZIESIĄT SEKUND**). Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony program zarządzający modemem. Pojawi się okno:

S HSPA US	BMODEM						- X
	e	~~~	SMS	B		HSF	PA
Connect	Browse	Usage	SMS	Phonebook	Options		
Connection							
<							
	Profile N	ame : PLA	r (Default)	•	Connect		
		1.500					
A 0 lib					0 liber		
токоря	W				🔶 о корз		
	1 {			GMT			

W przypadku, gdy okno nie uruchomi się automatycznie należy je otworzyć ręcznie klikając dwukrotnie na skrót znajdujący się na pulpicie



4. TWORZENIE PROFILU

W pasku narzędzi klikamy ikonę OPCJE:



Pojawi się okno, w którym należy kliknąć w szarą ikonę Profiles. W następnym okienku wybieramy ikonę NEW, znajdującą się w lewym dolnym rogu okna.

Na ekranie pojawi się okno:

S HSPA USB MODEM				
				HSPA
Connect Browse Usage	New Deefile			
Setup	New Profile			
	Profile Name:	PLAY	*	
PIN code settings helps to	Phone Number:	*99#	*	
unauthorized use:	User name:			
Enable Di	Password			
		Internet		
	APN:	Internet		
Setting	Authentication:			
Taut	Set as default	Г		
Text	OK	Cancel	1	
	UN		1	
T.				
1 kbps		👆 0 kbps		
W W				

W oknie wypełniamy parametry ustawień profilu w zależności od operatora: Profile Name:

- ERA / user:erainternet , Password: erainternet, APN: Internet
- ERA Tak Tak / user:erainternettt , Password: erainternet, APN: Internet
- PLUS / user:puste pole, Password: puste pole, APN: Internet
- **Orange**/ user: **internet**, Password: **internet**, APN: **internet**
- **PLAY**/ user: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- HEYAH/ user: heyah, Password: heyah, APN: heyah.pl
- Polsat Cyfrowy/ user: puste pole, Password: puste pole, APN: multi.internet
- ASTER/ user: internet, Password: internet, APN: aster.internet

Po wprowadzeniu odpowiednich paramatrów klikamy OK, w następnym oknie Save, gdy pojawi się komunikat o pomyślnym zapisaniu klikamy OK i zamykamy okno Profils.

4. POŁĄCZENIE

Wybieramy ikonę Connect



następnie klikamy szarym przyciskiem:



Po akceptacji połączenia pojawi się informacja o połączeniu z Internetem oraz szybkości połączenia:



5. Ustawienia dodatkowe

Ustawienie odpowiednich preferencji umożliwi automatyczne łączenie z Internetem przy uruchamianiu programu oraz zamieszczenie miniatury w pasku zadań. Czynność tę wykonujemy wybierając z paska zadań ikonę Options ______ następnie klikając w przycisk Preference.

ikonę Options



Pojawi się okno:

e	SMS	Phonebook	Uptions
	🔄 Prefer	ence	
lps to	Sta V V	rtup Settings — Connect interne Start main win	et when program starts up dow minimized
	Sta C	ndby/Hibernate Prevent Standb Allow Standby/	Setting by/Hibernate Hibernate
- Ne	Usage	e limit OK	Diagnostics Cancel

Zaznaczamy opcje, jak na obrazku powyżej.

Aby uzyskać automatycznie połączenie z Internetem po starcie systemu Windows, należy dodać do grupy Autostart skrót do programu HSPA USB modem.

WAŻNE: MODEM MOŻNA ODŁĄCZYĆ OD GNIAZDA USB TYLKO PO ROZŁĄCZENIU Z INTERNETEM.

W tym celu należy kliknąć przycisk DISCONNECT

